

freeVoice Fox FX810 DECT Cordless

Le micro-casque DECT sans fil freeVoice Fox FX810 DECT vous affranchit de votre bureau. Son installation simple et intuitive en fait un micro-casque sans fil idéal pour les utilisateurs débutants, mais qui conviendra tout autant aux multi-téléphoneurs chevronnés.

Remote Call Control

Grâce à l'interface EHS intégrée, vous pouvez prendre et terminer des appels à l'aide du micro-casque. Vous pouvez également adapter le volume sonore à vos besoins et utiliser la fonction secret du micro.

Excellente qualité sonore sans sacrifier en confort

Le micro antibruit filtre efficacement les bruits de fond gênants. Le micro-casque s'adapte idéalement à votre tête et à vos oreilles grâce à son serre-tête et ses grands coussinets doux, ce qui augmente également le niveau d'intelligibilité.

Protection acoustique complète

Le micro-casque offre une protection auditive optimale, certifiée selon DIN EN 60950-1, pour protéger vos oreilles lors de la soudaine survenue de pics sonores.



Caractéristiques de performance et avantages

Micro-casque FOX FX810M

Style de port	Serre-tête, conçu pour être porté toute la journée.
Gestion des appels	Touche de prise d'appel pour prendre, terminer et rejeter les appels; il est également possible de prendre et de terminer les appels à partir de la station d'accueil.
Signal lumineux	La LED indique l'état d'appel, de pairing et d'autres événements.
Signaux sonores	Les signaux sonores indiquent les appels entrants, un faible niveau de charge de la batterie, le volume sonore, la fonction secret et l'état de la connexion.
Qualité sonore	Suppression des bruits de fond DSP, suppression des échos, réglage du son, audio bande étroite.
Micro antibruit	Micro mi-long à suppression des bruits de fond. Réduit efficacement les bruits de fond et améliore le niveau d'intelligibilité.
Chargement	Par positionnement sur la station d'accueil du FX810 DECT.
Standard pour une communication sans fil:	(CAT-1q) EU DECT.
Portée DECT	Jusqu'à 100 m de portée entre la station d'accueil Fox FX 810 DECT et le micro-casque.
Fréquences DECT	EU DECT: de 1,88 à 1,90 GHz.
Audio Shock Protection	Protège l'ouïe de l'utilisateur en écrêtant les pics sonores et les bruits soudains et forts et en les ramenant à un niveau inoffensif (certificat selon directive CEM 2004/108/CE N° de certificat: RXM09102151-1, XM09102151-2).
Haut-parleur	Haut-parleur large bande.
Poids	Micro-casque poids plume de 43 grammes.
Indice DAS	La puissance en dessous de 20mW est inférieure à la valeur limite minimale selon la norme EN62479 et est donc inoffensive.

Batterie du micro-casque

Type de batterie	Polymère lithium-ion.
Temps de charge: LED d'état	Indique l'état de la batterie et signale si la batterie doit être rechargée. 20 % de charge en moins de 20 minutes, 50 % en moins de 45 minutes, charge totale en moins de 3 heures.
Durée de vie de la batterie	1000 cycles de charges au minimum.
Durée de conservation de la batterie	Durée de conservation de la batterie: hors service, la charge de la batterie du micro-casque est conservée pendant au moins 6 mois avant que la batterie ait besoin d'être rechargée.
Autonomie en mode conversation	Jusqu'à 8 heures.
Autonomie en mode veille	50 heures au minimum.

Station d'accueil du FX 810 DECT

Prises pour téléphones de bureau	RJ-11 pour combiné, RJ-11 pour appareil téléphonique (ou prise micro-casque), RJ-45 pour AUX (pour adaptateur EHS ou levier de décrochage).
Compatibilité	Le micro-casque peut être utilisé avec tous les téléphones de bureau courants.

Contenu de la livraison

Micro-casque DECT avec chargeur de table, alimentation et serre-tête.

Numéro de l'article/garantie

FX810M	
Garantie	2 ans.